

WOBIS**W&W**

P.P.U.H. WOBIS
41-803 Zabrze
ul. Bytomska 135

FV 4001**Dane Techniczne**

Moc maksymalna	3,9 kW 1~
Moc znamionowa	3,5 kW 1~
Napięcie znamionowe	230 V 50 Hz
Prąd znamionowy	17,0 A 1~
Moc akustyczna Lwa	96 dB(A)
Wymiary dł. x szer. x wys.	650x470x510 mm
Masa	55 kg

Prądnicza

Typ	Synchroniczna, szczotkowa
Stopień ochrony	IP 23
Rodzaj regulacji napięcia	kondensatory

Silnik

Typ	VANGUARD, 7,5 HP 4-suw
Moc	6,0 KM przy 3000 obr./min
Ilość cylindrów	1
Pojemność	215 ccm
Pojemność zbiornika paliwa	4,6 l
Rodzaj paliwa	etylina 95/98
Zużycie paliwa	1,6 l/h przy ¾ obciążenia
Czas pracy bez tankowania	2,9 h
Olej silnikowy	SAW 10W-30
Ilość oleju w misce olejowej	0,9 l
Rozruch	Ręczny / Elektryczny

Wyposażenie Standartowe

Wyłącznik przy braku oleju
2 gniazdo 1~16 A
Ochrona termiczna generatora
Wskaźnik poziomu paliwa

Zastosowanie

Agregat przeznaczony do zasilania elektronarzędzi, oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych nie wymagających stabilizacji napięcia.

Dodatkowe Wyposażenie**Zestaw uziemiający****Wąż do spalin****Wyłącznik nadprądowy****Zestaw transportowy****Licznik motogodzin z obrotomierzem****Akumulator rozruchowy 12 V 18 Ah dla wersji z rozruchem****Telefon :**

032 275 32 26
032 274 63 95
032 274 63 96

Fax. :

032 274 63 94

Dział handlowy

wew. 14
wew. 15
wew. 21

Dział serwisu

wew. 22

e-mail :

wobis@wobis.pl
sprzedaz@wobis.pl
damian@wobis.pl

www.wobis.pl

