

WOBIS**W&W**

P.P.U.H. WOBIS
41-803 Zabrze
ul. Bytomska 135

EC 2000**Dane Techniczne**

Moc maksymalna	2,0 W 1~
Moc znamionowa	1,7 W 1~
Napięcie znamionowe	230 V 50 Hz
Prąd znamionowy	7,5 A 1~
Moc akustyczna Lwa	95 dB(A)
Wymiary dł. x szer. x wys.	590x440x440 mm
Masa	36 kg

Prądnicą

Typ	Synchroniczna, szczotkowa
Stopień ochrony	IP 23
Rodzaj regulacji napięcia	kondensatory

Silnik

Typ	HONDA, GX 160 4-suw
Moc	5,5 KM przy 3600 obr./min
Ilość cylindrów	1
Pojemność	160 ccm
Pojemność zbiornika paliwa	3,3 l
Rodzaj paliwa	etylina 95/98
Zużycie paliwa	1,0 l/h przy ¾ obciążenia
Czas pracy bez tankowania	3,9 h
Olej silnikowy	10W-30
Ilość oleju w misce olejowej	0,6 l
Rozruch	Ręczny

Wyposażenie Standartowe

Wyłącznik przy braku oleju
2 gniazdo 1~16 A
Ochrona termiczna generatora

Zastosowanie

Agregat przeznaczony do zasilania elektronarzędzi, oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych nie wymagających stabilizacji napięcia.

Dodatkowe Wyposażenie**Zestaw uziemiający****Wąż do spalin****Wyłącznik nadprądowy****Zestaw transportowy****Licznik motogodzin**

Telefon :
032 275 32 26
032 274 63 95
032 274 63 96

Fax. :
032 274 63 94

Dział handlowy
wew. 14
wew. 15
wew. 21

Dział serwisu
wew. 22

e-mail :
wobis@wobis.pl
sprzedaz@wobis.pl
damian@wobis.pl

www.wobis.pl



ISO 9001 : 2000 / EN ISO 9001:2000
Certificate Registration
No.04100 20058344-E2